



## ATTIV 1200

### Nobreak interativo monovolt

- » Ideal para eletrônicos simples
- » 1200 VA / 600 W
- » Monovolt: 120 V ou 220 V
- » 8 tomadas de saída
- » 2 baterias de 12 V 7 Ah
- » 9 níveis de proteção
- » Religamento automático

### Especificações técnicas

Modelo	ATTIV 1200 VA 120V	ATTIV 1200 VA 220V
Potência nominal de pico	1200 VA / 600 W	1200 VA / 600 W
Topologia	Interativo	Interativo
<b>Entrada</b>		
Tensão nominal de entrada	120 V~	220 V~
Varição da tensão	96-144 V~ (±20%)	176-264 V~ (±20%)
Frequência	60 Hz ±3 Hz	60 Hz ±3 Hz
Fusível rearmável	10 A	10 A
Cabo de força	Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136	Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136
<b>Saída</b>		
Fator de potência	0,5	0,5
Tensão nominal de saída*	120 V~	220 V~
Regulação da tensão	Modo <i>Rede</i> : 120V~ ±10% Modo <i>Bateria</i> : 120V~ ±5%	Modo <i>Rede</i> : 220V~ ±10% Modo <i>Bateria</i> : 220V~ ±5%
Tempo de transferência	< 8 ms	<8 ms
Frequência no modo <i>Bateria</i>	60 Hz ±1 Hz	60 Hz ±1 Hz
Forma de onda no modo <i>Bateria</i>	Semissenoidal (retangular)	Semissenoidal (retangular)
Tomada (NBR 14136)	8 tomadas de 10 A	8 tomadas de 10 A

## Proteções

Proteção contra sub/sobretensão	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>
Proteção contra descarga da bateria	Até 20,4 V	Até 20,4 V
Proteção contra sobrecarga na saída	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno

## Baterias

Bateria interna	Selada chumbo-ácido (VRLA)	Selada chumbo-ácido (VRLA)
Quantidade e capacidade	2 x 12 V 7 Ah	2 x 12 V 7 Ah
Conector para bateria(s) externa(s)	-	-
Expansão para bateria(s) externa(s)	-	-
Cabo conexão bateria(s) externa(s)	-	-
Barramento	24 V	24 V
Corrente máxima de carga	1 A	1 A
Tempo máximo de carga sem bateria externa	Até 10 h	Até 10 h


## Características físicas do produto

Dimensões (L x A x P)	130 x 220 x 362 mm	130 x 220 x 362 mm
Peso líquido	9,0 kg	9,0 kg
Temperatura de operação	0-40 °C	0-40 °C
Umidade ambiente	0-90% (sem condensação)	0-90% (sem condensação)

\*Utilize um multímetro com função True RMS para medir a tensão de saída do modo *Bateria*.

Atenção: o nobreak não deve ser utilizado para alimentar computadores dotados de fontes com função PFC, equipamentos de sustentação à vida ou movidos a motor, como ventiladores, geladeiras, liquidificadores, micro-ondas, impressoras a laser, entre outros. Antes de utilizar os nobreaks Intelbras, leia o manual do usuário e as informações das etiquetas dos produtos e verifique se o modelo é adequado a sua aplicação.

**Cenário de aplicação:** ideal para eletrônicos simples.



Sistema de segurança CFTV



Computador desktop



Televisor e Monitor



Roteador e Switch



Videogame / Console



Impressora jato de tinta



Central Telefônica e Telefone



Caixa registradora e Máq. cartão (PDV)



Home theater



Controle de acesso