



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Sensor de abertura de sobrepor

Sensor de abertura com fio magnético



Características gerais.

- Instalação em portas e janelas;
- Fácil fixação;
- Instalação de sobrepor;
- Contato normalmente fechado.

Especificações técnicas

Gerais	
Padrão de contato	Normalmente Fechado
Deteção	Campo magnético (reed switch)
Comunicação com central	Com fio
Tensão máxima de trabalho	200 Vc.c. / 1A
Gap de abertura	15 mm
Indicação de uso	Portas e janelas de vidro ou madeira
Ambiente	Interno
Instalação	Sobrepor
Peso	10 g
Dimensões	Sensor 45 x 9 x 11 mm (A x L x P) Ímã 45 x 9 x 11 mm (A x L x P)
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)