



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

# SHC-Fit

Sensor de abertura sem fio magnético



## Características gerais.

- Não necessita de ajuste de frequência;
- Frequência de 433,92MHz;
- Alcance de até 100m livre de obstáculo;
- Tecnologia Hopping Code;
- Envio de bateria baixa;
- Indicação luminosa de bateria baixa;
- Disponíveis nas versões branca e black.
- Baixo consumo de bateria.

# Especificações técnicas

Gerais	
Frequência	433,92 MHz
Alcance da transmissão	100 metros sem obstáculos
Consumo	Em repouso < 1µA Em acionamento < 25 mA
Tensão de alimentação	3 Vc.c. (bateria CR2032)
Gap de abertura	10 mm
Indicação de uso	Portas e janelas
Indicação de bateria baixa	Sim
Chave seletora para escolha da zona	Sim
Peso	25 g
Dimensões	Sensor 38 x 49 x 13 mm Ímã 15 x 49 x 13 mm
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)