

PEC 1300 ID

Porteiro Eletrônico de 13 teclas para centrais de comunicação ou PABX com acesso via chaveiro RFID



Controle de
acesso



Facilidade de
instalação



Tecnologia
RFID



Alta capacidade
de armazenamento
de eventos

Características gerais

- Controle de acesso para até 4.000 usuários por senha, tag RFID e número flexível;
- Armazena até 64.000 eventos;
- Acesso por senha com ou sem saída pré-programada;
- Acesso por senha segura;
- Acesso por tag RFID;
- Acesso por 2 botoeiras;
- Função intertravamento (Eclusa ou Gaiola);
- Entrada para fonte externa de 12 Vcc a 28 Vcc /1 A;
- Entrada para 2 sensores de abertura;
- Saída para 2 fechaduras;
- Desligamento automático por tempo de conversação;
- Ajuste de sensibilidade do microfone e de volume do alto-falante;
- Programação local através do teclado, tag mestre ou aplicativo "Programador JFL Mob" para Android® e iOS®;
- Teclas iluminadas com redução de intensidade em repouso.

Especificações técnicas

Gerais	
Tensão de alimentação	Fonte externa 12 Vcc a 28 Vcc / 1A (não inclusa)
Saídas F1 e F2	Para distâncias de até 50 metros, recomendado utilizar bitola de 1,5 mm ² .
Corrente máxima F1 e F2	A corrente máxima das saídas F1 e F2 depende da capacidade de corrente da fonte de alimentação. Sendo a corrente máxima permitida de 2A.
Consumo	Consumo médio de 0,55 W
Comprimento do cabo de linha	Usando cabo CCI 0,40 mm, máximo 50 m com ramal desbalanceado e 200 m com ramal balanceado.
Frequência de leitura de TAG	13,56 MHz (Mifare)
Taxa de transmissão	106 – 848 kbps
Dimensões	170 x 95 x 70 mm
Peso	270 gramas
Condições ambientais	-5° C a 55° C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)
Facilidades	
Controle de acesso	4.000 usuários por senha, tag RFID e número flexível
Memória de eventos	64.000 eventos
Acesso por senha	Sim
Acesso por TAG	Sim
Senha segura	Sim
Função intertravamento	Sim
Entrada fonte externa	Sim
Saída fechadura	2 saídas independentes
Desligamento automático	Sim, por tempo de conversação
Ajuste de sensibilidade microfone	Sim
Ajuste de sensibilidade alto-falante	Sim
Programação	App Programador JFL Mob / Programação local / TAG
Teclas	Emborrachadas e luminosas com redução de intensidade em repouso