

## LZ-550

Sensor Infravermelho  
Passivo PET PIR Quad



### Características gerais

- Dupla tecnologia: Micro-ondas e PIR Quad;
- Maior ângulo de detecção: 115°;
- Função anti-mascaramento;
- Indicado para ambientes fechados e semiabertos;
- Ajuste de sensibilidade do micro-ondas;
- Proteção de violação da caixa (tamper);
- Compensação de temperatura;
- 3 níveis de sensibilidade do PIR;
- Distância de detecção de até 15m;
- Função PET, imune a animais de até 30kg.

# Especificações técnicas

<b>LZ-550</b>	
Sensor piroelétrico	Um canal piroelétrico com quatro elementos
Imunidade PET	Até 30Kg
Micro-ondas	Um canal 5,8 Ghz
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Ajuste de sensibilidade do microondas	Sim
Alcance de detecção de movimento	Até 15 metros
Ângulo de detecção de movimento	115°
Chave Tamper	Sim
Função anti-mascaramento	Sim
Compensação de temperatura	Sim
<b>Geral</b>	
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	9Vdc ~ 18 Vdc
Consumo	25mA @12Vdc (Em repouso)   60mA @12Vdc (Em acionamento)
Dimensões	105 x 56 x 45 mm
Peso	80 gramas