



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

## IDX-2001

Sensor Infravermelho  
Passivo PET PIR Dual



### Características gerais

- Sensor PIR Dual;
- Função PET 20Kg;
- Três níveis de sensibilidade;
- Cobertura de 12 metros e ângulo de 90°.

# Especificações técnicas

<b>IDX-2001</b>	
Sensor piroelétrico	Um canal piroelétrico duplo elemento
Imunidade PET	Até 20kg
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Alcance de detecção de movimento	Até 12 metros
Ângulo de detecção de movimento	90°
<b>Geral</b>	
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	9Vdc ~ 18 Vdc
Consumo	25mA @ 12Vdc
Dimensões	64 X 86 X 41 mm
Peso	70 gramas