DRAFT

moto g04s

Nome do produto para utlização em Marketing

moto g04s

Proposta de valor - Frase vendedora

Cor	Grafite	
Model	XT2421-6	
Descrição Nota Fiscal	MOTO G04s 4/128, TERMINAL PORTÁTIL DE TELEFONIA CELULAR, MODELO XT2421-6 - GRAFITE	
Canal	EAN	Part Number
Retail	789259735416(	PB370001BR
Retail - Manaus	7,8926E+12	PB370003BR
Retail - PCBA	789259735416(	PB370005BR

Dimensões do aparelho

Altura (mm)	163,49
Largura (mm)	74,53
Espessura (mm)	7,99
Peso (g)	178,8

Conteúdo do kit

01 TELEFONE
01 MANUAL
01 CABO USB-A / USB-C
01 CARREGADOR DE PAREDE
01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP
0

Principais características

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

Cor	Coral	
Model	XT2421-6	
Descrição Nota Fiscal	MOTO G04s 4/128, TERMINAL PORTATIL DE TELEFONIA CELULAR, MODELO XT2421-6 - CORAL	
Classificação Fiscal	**85171300**	
Certificado Anatel	**03219-24-00330**	
Canal	EAN	Part Number
Retail	7892597354177	PB370002BR
Retail - Manaus	7,8926E+12	PB370004BR
Retail - PCBA	7892597354177	PB370006BR

Dimensões Gift Box

Altura (mm)	173
Largura (mm)	93
Profundidade (mm)	43
Peso (g)	300

Caixa Master

Unidades	10
Altura (mm)	547
Largura (mm)	118
Profundidade (mm)	201
Peso (kg)	3,5

Tela

Tamanho da Tela	6,6"
Resolução da Tela	HD+ (720 x 1600)
Característica da Tela	| IPS | 90 Hz |500 Nits
Proporção da Tela	20:9
Densidade de Pixels da Tela	269 ppi
Número de cores da Tela	16 M
Proteção da Tela	Gorilla® Glass 3

Performance

Sistema Operacional	Android 14
Processador	Unisoc T606 (1,6 GHz Octa-Core)
GPU	ARM Mali-G57 1-Core
Armazenamento Total*	128 GB
Armazenamento Disponível	-
Memória RAM	4 GB + 4 GB RAM Boost*
Modelo SIM Card (Chip)	Nano SIM (4FF)
Memória Externa	Micro SD | 1 TB
Entrada do Chip	Dual Chip + SD Card

Câmera frontal

Câmera Frontal	5 MP
Câmera Principal Frontal	5 MP | Lente 77° | Abertura f/2,2
-	
Flash Frontal	Na Tela
Formato de Gravação de Vídeo	.mp4
Resolução de Gravação de Víde	Full HD (30 fps)

Bateria

Bateria	5000 mAh
Tipo de Conector	USB-C
Tipo de Carregador	Carregador Rápido 10 W
Carregamento Wireless	-

Câmera traseira

Câmeras Traseiras	50 MP
Camera Principal	50 MP | Lente 74º | abertura f/1,8
-	-
Zoom Digital	4x
Zoom Óptico	Não
Zoom Combinado	Não
Flash	Sim | LED
Foco	Auto Foco | AF
Formato de Gravação de Vídeo	.mp4
Resolução de Gravação de Vídeo	Full HD (30 fps)
Recursos de Câmera	| Night Vision

Conectividade

Bluetooth	Bluetooth® 5.0
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz
GPS	GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo
NFC*	Não
Ready for*	Não
Rádio FM	Sim
TV Digital*	Não
Entrada P2 Fone de Ouvido	Sim
Microfone	1 Microfone
Alto-falante	1 Alto-falante | Dolby Atmos
Bandas*	2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B28/B38/B40/B66
5G	-

Sensores

Acelerômetro | Proximidade | Luz Ambiente | Bússola | Desbloqueio Facial | Impressão Digital na lateral

Gestos

| Lanterna rápida | Captura de tela com três dedos

Experiências Motorola

Termos Legais

Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de acesso à internet ou outro tipo de sinal. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. A venda pode estar sujeita às políticas do seu provedor de acesso, incluindo assinatura de contrato de permanência mínima. Informações sobre duração de bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisoslegais. A memória indicada corresponde à memória total não formatada, a capacidade disponível para o usuário é menor. Este produto atende às exigências técnicas e legais relacionadas à exposição à Rádio Frequência. O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas as demais marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. © 2023 Motorola Mobility LLC.

Disclaimers

Esta página contém informações importantes como características, cuidados de uso e limitações sobre o seu smartphone. Para mais informações sobre funcionalidades e especificações técnicas de cada modelo, recomendamos que verifique também a página específica do produto ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento Motorola: Capitais e

[Armazenamento] O armazenamento total indicado, também conhecida como memória ROM, corresponde à capacidade física total (bruta) do circuito de memória existente no dispositivo. O armazenamento interno disponível para o usuário, de maneira similar a outros equipamentos como computadores, é inferior à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação (organização da estrutura lógica do componente para uso pelo sistema operacional), espaço ocupado pelo sistema operacional e necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional. A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho comercializado (antes da sua configuração pelo usuário) pode ser encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na página específica do produto que pode ser encontrada em www.motorola.com.br

[Bateria] Todas as informações referentes à duração da bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. O perfil de uso misto se baseia em dispositivos Motorola, com um cartão SIM, nas principais redes 4G LTE com excelente cobertura e inclui tempos de uso e espera. Configurações padrão de fábrica são aplicadas ao perfil misto para estimativa do desempenho de bateria. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo intensidade do sinal, configuração da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados, configurações do dispositivo, serviços de voz, dados e outros padrões de uso de aplicativos.

[Carregador] A taxa de carregamento diminui à medida que a carga da bateria aumenta. Os valores referentes ao tempo de carga e tempo de uso se aplicam para a condição em que a bateria esteja quase esgotada.

[NFC] O aplicativo deve ser compatível. Requer autorização da impressão digital para compra.

[Descarte de produto] Para o descarte correto do aparelho, encaminhe-o ao Serviço Autorizado Motorola mais próximo. Descartar produtos eletrônicos em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente.

[Rádio FM] Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de rede de dados, sinal de TV digital ou rádio FM para funcionar e podem não estar disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Aparelhos com suporte a TV Digital incluem uma antena que pode ser utilizada para melhorar a recepção de sinal.

[Bandas] Aparelho compatível com a tecnologia 5G (frequências descritas na página do produto). Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão sujeitas a variação dependendo do país,

RAM Boost (Otimização da RAM) é um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da