**moto g24**

**Nome do produto para utlização em Marketing**

**moto g24**

**Proposta de valor - Frase vendedora**

| Cor | Grafite | |
|---|---|---|
| Canal | EAN | Part Number |
| Retail | 7892597353811 | PB1L0000BR |
| Retail - Manaus | 7892597353811 | PB1L0002BR |
| Retail - PCBA | 7892597353811 | PB1L0005BR |

| | Verde | |
|---|---|---|
| Canal | EAN | Part Number |
| Retail | 7892597353880 | PB1L0007BR |
| Retail - Manaus | 7892597353880 | PB1L0008BR |
| Retail - PCBA | 7892597353880 | PB1L0009BR |

## Conteúdo do kit

01 TELEFONE
01 MANUAL
01 CABO USB-A / USB-C
01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W
01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP

## Principais características

| Cor | Rosa | |
|---|---|---|
| Canal | EAN | Part Number |
| Retail | 7892597353828 | PB1L0001BR |
| Retail - Manaus | 7892597353828 | PB1L0003BR |
| Retail - PCBA | 7892597353828 | PB1L0006BR |

| | |
|---|---|
| Modelo | XT2423-6 |
| Descrição Nota Fiscal | MOTO G24 4/128, TERMINAL PORTATIL DE TELEFONIA CELULAR, MODELO XT2423-6 - [COR] |
| Classificação Fiscal | **85171300** |
| Certificado Anatel | **20667-23-00330** |

## Dimensões do aparelho

| | |
|---|---|
| Altura (mm) | 163,49 |
| Largura (mm) | 74,53 |
| Espessura (mm) | 7.99 |
| Peso (g) | 181 |

## Dimensões Gift Box

| | |
|---|---|
| Altura (mm) | 173 |
| Largura (mm) | 93 |
| Profundidade (mm) | 43 |
| Peso (g) | 300 |

## Caixa Master

| | |
|---|---|
| Unidades | 10 |
| Altura (mm) | 547 |
| Largura (mm) | 118 |
| Profundidade (mm) | 201 |
| Peso (kg) | 3.5 |

## Tela

| | |
|---|---|
| Tipo de Tela | - |
| Tamanho da Tela | 6,6" |
| Resolução da Tela | HD+ (720 x 1600) |
| Característica da Tela | \| IPS \| 90 Hz \|500 Nits |
| Proporção da Tela | 20:9 |
| Densidade de Pixels da Tela | 269 ppi |
| Número de cores da Tela | 16 M |
| Brilho (HBM) | 500 Nits |
| Proteção da Tela | |

## Performance

| | |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 14 |
| Processador | Helio G85 (2,0 GHz Octa-Core) |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Armazenamento Total* | 128 GB |
| Armazenamento Disponível | |
| Memória RAM | 4 GB + 4 GB RAM Boost* |
| Modelo SIM Card (Chip) | Nano SIM (4FF) |
| Memória Externa | Micro SD \| 1 TB |
| Entrada do Chip | Dual Chip + SD Card |

## Câmera frontal

| | |
|---|---|
| Câmera Frontal | 8 MP |
| Câmera Principal Frontal | 8 MP \| Lente 78° \| Abertura f/2,0 |
| - | - |
| Flash Frontal | Na Tela |
| Formato de Gravação de Vídeo | .mp4 |
| Resolução de Gravação de Vídeo | Full HD (30 fps) |

## Bateria

| | |
|---|---|
| Bateria | 5000 mAh |
| Tipo de Conector | USB-C |
| Tipo de Carregador | TurboPower™ 20 W |
| Carregamento Wireless | - |

## Câmera traseira

| | |
|---|---|
| Câmeras Traseiras | 50 MP + 2 MP |
| Camera Principal | 50 MP \| Lente 74° \| Abertura f/1,8 |
| Câmera Macro | 2 MP \| Lente 86° \| Abertura f/2,4 |
| - | - |
| - | - |
| Zoom Digital | 4x |
| Zoom Óptico | Não |
| Zoom Combinado | Não |
| Flash | Sim \| LED |
| Foco | Auto Foco \| AF |
| Formato de Gravação de Vídeo | .mp4 |
| Resolução de Gravação de Vídeo | Full HD (30 fps) |
| Recursos de Câmera | \| Night Vision \| Câmera Lenta |

## Conectividade

| | |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac \| 2,4 GHz e 5 GHz |
| GPS | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| NFC* | Não |
| Ready for* | Não |
| Rádio FM* | Sim |
| TV Digital* | Não |
| Entrada P2 Fone de Ouvido | Sim |
| Microfone | 1 Microfone |
| Alto-falante | 2 Alto-falantes \| Dolby Atmos |
| Bandas* | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz<br>3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz<br>4G - LTE<br>B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B28/B38/B40/B66 |
| 5G | - |

## Sensores

Acelerômetro | Proximidade | Luz Ambiente | Giroscópio | Bússola | Desbloqueio Facial | Impressão Digital lateral

## Gestos

Camera instantânea | Barra Lateral | Lanterna rápida | Captura de tela com três dedos

## Experiências Motorola

## Termos Legais

Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de acesso à internet ou outro tipo de sinal. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. A venda pode estar sujeita às políticas do seu provedor de acesso, incluindo assinatura de contrato de permanência mínima. Informações sobre duração de bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisoslegais. A memória indicada corresponde à memória total não formatada, a capacidade disponível para o usuário é menor. Este produto atende às exigências técnicas e legais relacionadas à exposição à Rádio Frequência. O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas as demais marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. © 2022 Motorola Mobility LLC.

## Disclaimers

Esta página contém informações importantes como características, cuidados de uso e limitações sobre o seu smartphone. Para mais informações sobre funcionalidades e especificações técnicas de cada modelo, recomendamos que verifique também a página específica do produto ou entre em contato com a nossa

[Armazenamento] O armazenamento total indicado, também conhecida como memória ROM, corresponde à capacidade física total (bruta) do circuito de memória existente no dispositivo. O armazenamento interno disponível para o usuário, de maneira similar a outros equipamentos como computadores, é inferior à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação (organização da estrutura lógica do componente para uso pelo sistema operacional), espaço ocupado pelo sistema operacional e necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional. A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho comercializado (antes da sua configuração pelo usuário) pode ser encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na página específica do produto que pode ser encontrada em

[Bateria] Todas as informações referentes à duração da bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. O perfil de uso misto se baseia em dispositivos Motorola, com um cartão SIM, nas principais redes 4G LTE com excelente cobertura e inclui tempos de uso e espera. Configurações padrão de fábrica são aplicadas ao perfil misto para estimativa do desempenho de bateria. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo intensidade do sinal, configuração da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados, configurações do dispositivo, serviços de voz,

[Carregador] A taxa de carregamento diminui à medida que a carga da bateria aumenta. Os valores referentes ao tempo de carga e tempo de uso se aplicam para a condição em que a bateria esteja quase esgotada.

[NFC] O aplicativo deve ser compatível. Requer autorização da impressão digital para compra.

[Descarte de produto] Para o descarte correto do aparelho, encaminhe-o ao Serviço Autorizado Motorola mais próximo. Descartar produtos eletrônicos em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente.

[Rádio FM] Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de rede de dados, sinal de TV digital ou rádio FM para funcionar e podem não estar disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Aparelhos com suporte a TV Digital incluem uma antena que pode ser

Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisos

[Bandas] Aparelho compatível com a tecnologia 5G (frequências descritas na página do produto). Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão

Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisos

[Ready For] Ready For PC está disponível para alguns dispositivos e para o Windows 10 e Windows 11. Acesse a página de perguntas frequentes para ver a lista completa de dispositivos e softwares compatíveis. É preciso baixar o aplicativo no computador.

[IP68] A resistência a água, respingos e poeira foi testada no padrão IP68 em laboratório sob condições controladas. Suporta imersão máxima de 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos em água doce. A exposição a condições fora desses parâmetros não está coberta pela garantia. A resistência diminui devido ao

RAM Boost (Otimização da RAM) é um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual,